

ATABA

AT-508 Extra Fast ΔV Şarj Cihazı

Cihazın Özellikleri

- ✓ Otomatik şarj kesme
- ✓ Deşarj Fonksiyonu
- ✓ Pil Kapasitesini Tanıma / ΔV Fonksiyonu
- ✓ Devamlı Prizde Kalabilme

Teknik Özellikler

Giriş Voltajı: 230V AC 50Hz

Çıkış Voltajı: 2.4V /4.8V DC

Hızlı Şarj Akımı: 500mA (AA) / 300mA (AAA)

Tampon Şarj Akımı: 50mA (AA) / 30 mA (AAA)

Şarj Süreleri Tablosu

PİL TİPİ	YAKLAŞIK ŞARJ SÜRESİ
850 mAh AAA	~ 4 saat
1000 mAh AAA	~ 4.5 saat
2300 mAh AA	~ 6.5 saat
2500 mAh AA	~ 7 saat
2700 mAh AA	~ 8 saat

Kullanmadan önce kullanma talimatının tamamını dikkatlice okuyunuz. İlerideki kullanımlarınız için saklayınız.

Şarj Etme Talimatı

- 1- Cihazı elektrik prizine takınız. “Power” ışığı kırmızı yanacaktır. Cihazın üst tarafındaki düğmeden 2 pili şarj ediyorsanız 2.4V, 4 pil şarj ediyorsanız 4.8V bölümünü seçiniz.

- 2- 4 veya 2 adet aynı tür, marka ve kapasite’ye sahip pili kutu üzerinde görüldüğü gibi cihaza yerleştiriniz. Tek veya 3 adet pili aynı anda şarj etmeyiniz. Aynı anda AA (kalem) boy ile AAA (ince kalem) boyu şarj etmeyiniz. Değişik marka veya kapasitedeki pilleri aynı anda şarj etmeyiniz.

2 pil şarj ediyorsanız, şarj cihazının sol taraftaki (kutunun üzerindeki figüre bakınız) kanallara pilinizi koyunuz.

Bu durumda “Charge/Ready/Discharge” ışığı kırmızı yanacaktır. (Figür 1’e bakınız)

- 3- Şarj anında “Discharge” düğmesine basılır ise, şarj cihazı otomatik olarak deşarje moduna geçerek, “Charge/Ready/Discharge” ışığı sarı yanacaktır. (Figür 3’e bakınız) Bu esnada piliniz tamamen deşarj (şarjı tamamen bitirilir) olur.
- 4- Deşarj modu tamamlandıktan sonra, cihaz otomatik olarak şarj moduna geçer. Deşarj modu tamamlanmadan “Discharge” düğmesine bir daha basılırsa, anında Şarj moduna tekrar geçilir.
- 5- Şarj işlemi biterken, şarj cihazınız “trickle” şarj moduna geçer. “Charge/Ready/Discharge” ışığı yeşil yanar. Bu pozisyonda pilinizi 5-10 dakika daha tuttukten sonra, cihazı elektrik prizinden ayırınız ve pilleri cihazdan çıkarınız.
- 6- Şarj işlemi 2000mA bir kalem pil için yaklaşık 6 saat, 1500mA için 5 saat sürecektir. 700mA ince kalem piliniz yaklaşık 5 saat de şarj olurken 800mA ince kalem piliniz 6 saat de şarj olur. “Charge/ready/Discharge” ışığı yeşil yanmadan pilleri çıkarmayınız.
- 7- Özellikle Ni-Cd tip pilleri şarj dan önce deşarj etmeniz pillerin ömrünü artıracaktır.

DİKKAT

1. Yeni satın aldığınız pillerinizden en yüksek performansı elde etmek için 2 -3 defa tam şarj ve deşarj etmeniz önerilir. Bir haftadan daha uzun süre kullanmayacağınız pillerinizi kullanmadan önce daima şarj ediniz.

2. Şarj işlemi esnasında pillerin ısınması normaldir. Piller tamamen dolduğunda ısıları oda sıcaklığı seviyesine geleceklerdir.
3. Şarj Cihazınızdan en yüksek verimi oda sıcaklığı seviyesinde ve iyi havalandırılmış bir ortamda kullandığınızda elde edersiniz.
4. Şarj olma süreleri pillerin kapasitelerine göre değişiklik gösterir. (şarj süreleri tablosuna bakınız.)
5. Cihazınızı uzun süre kullanamayacaksınız pillerinizi cihazınızdan çıkartınız.

UYARI

1. Sadece NiMh ve NiCd tipteki pilleri şarj ediniz.
2. Alkalın, Çinko karbon, lityum, şarjlı alkalın veya burada belirtilmeyen başka özellikteki pilleri şarj etmeyiniz. Aksi bir durum pillerin akması veya yanması sonucunda kişisel yaralanmalara veya hasarlara sebep olabilir.
3. Üretici firma tarafından tavsiye edilemeyen herhangi bir ara kablo veya ek kullanmayınız. Aksi bir durum yangın, elektriksel şoklar ve kişisel yaralanmalara sebep olabilir
4. Cihazınızı temizlemeden önce veya kullanmadığınız zamanlarda cihazınızın fişini prizden çekiniz.
5. Şarj cihazınızı ve pillerinizi ıslatmayınız, ateşe maruz bırakmayınız veya parçalarına ayırmaya çalışmayınız, pillerinizi kısa devre yapmayınız.
6. Sadece kapalı ve kuru bir mekanda kullanınız. Şarj cihazınızı yağmur, kar gibi hava koşullarına maruz bırakmayınız

İthalatçı Firma:

Mert İthalat İhracat Tic.Ltd.Şti.
İstoç San. Sit. No.47-53, İkitelli, İstanbul
Tel: 0212- 659 66 30
www.mertithalat.com.tr

İhracatçı Firma:

Minwa Electronics Co.Ltd.
22/F, Far East Finance Center, 16 Harcourt Road, Admiralty,
Hong Kong
Tel: 852-2557 3245

